

Sterndreieckschütze offen

Wechselstrombetätigung





Motornennleistung AC3 380V 400V 415V 500V 660V kW kW kW			Nenn- strom AC3 400V A	Vorbereitet für Einbau von Motor- schutzrelais Type	Typ 230 400 ↓	Spulenspannung ¹⁾ 220-240V 50Hz 3 380-415V 50Hz 4 Best.-Nr	VPE Stk.	Gewicht kg/Stk.
7,5	7,5	11	16	U3/32 U12/16	K3Y15 ...	LA 3Y1 5Y.	1	0,9
15	18,5	15	30	U3/32 U12/16	K3Y26 ...	LA 3Y2 6Y.	1	0,9
22	30	22	45	U3/42	K3Y40 ...	LA 3Y4 0Y.	1	1,4
30	37	30	60	U3/42	K3Y52 ...	LA 3Y5 2Y.	1	1,8
45	55	45	85	U3/74	K3Y80 ...	LA 3Y8 0Y.	1	3,5
55	75	55	109	U3/74	K3Y100 ...	LA 3Y1 AY.	1	3,7
AC3 380V 415V 500V 690V kW kW kW			AC3 400V A	Vorbereitet für Einbau von Motorschutzrelais Typ	Typ 230 ↓	Spulenspannung 220-230V 50Hz Stk.	kg/Stk.	
75	90	90	150	U85	K2Y140 230	LA 003 006	1	5,5
110	132	110	205	U85	K2Y200 230	LA 003 007	1	5,7
150	160	170	285	U205	K3Y250 ...		1	15
200	220	250	363	U205	K3Y315 ...		1	19

1) Spulenspannungsbereiche und Sonderspannungen siehe Seite 82

Die Sterndreieckschütze werden ohne Motorschutzrelais geliefert. Das Motorschutzrelais ist getrennt zu bestellen und entsprechend der YD-Skala auf den Motornennstrom einzustellen.

Bestellbeispiel: Sterndreieckschütz, offen, Nennbetriebsstrom AC3 bei 400V 205A
Betätigungsspannung 230V 50Hz - **Bestell-Typ: K2Y200 230 + U85 120**

Motorschutzrelais

Motornennstrom A		Typ	Best. Nr	VPE Stk.	Gewicht kg/Stk.
Für Sterndreieckschütze K3Y15.. bis K3Y52..					
7 - 10,5		U3/32 6	LA 300 009	1	0,10
10,5 - 15,5		U3/32 9	LA 300 010	1	0,10
14 - 19		U3/32 11	LA 300 011	1	0,10
18 - 24		U3/32 14	LA 300 012	1	0,10
23 - 31		U3/32 18	LA 300 013	1	0,10
30 - 41		U3/32 24	LA 300 014	1	0,10
40 - 55		U3/32 32	LA 300 026	1	0,13
Für Sterndreieckschütze K3Y40.., K3Y52..					
18 - 24		U3/42 14	LA 300 015	1	0,30
24 - 35		U3/42 20	LA 300 016	1	0,30
35 - 48		U3/42 28	LA 300 017	1	0,30
48 - 73		U3/42 42	LA 300 018	1	0,30
	Hand- und Automatik- rückstellung				