

LED DMX Controller Mono

470

FUNKTIONEN

1. Ein- und Ausschalten
2. Stufenloses Dimmen zwischen 1 und 100%
3. Der Controller sendet DMX Signale aus und kann einen DMX Kanal ansteuern.
4. Montage auf einer handelsüblichen 68mm Unterputzdose

FEATURES

1. Power on and Power off
2. Continuous dimming between 1-100%
3. The controller sends DMX signals out and can control one DMX channel.
4. Assembling onto a customary 68mm flush box



| ARTIKEL NR. | BEZEICHUNG |
|-------------|-----------------------------------|
| LILC007001 | LED DMX Controller Mono - weiss |
| LILC007101 | LED DMX Controller Mono - schwarz |

| ITEM NO. | ITEM |
|------------|---------------------------------|
| LILC007001 | LED DMX Controller Mono - white |
| LILC007101 | LED DMX Controller Mono - black |

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| ANSCHLUSSLEISTUNG CONTROLLER | max. 5W (12V oder 24V) |
| MAX. LEITUNGSQUERSCHNITT | 1,5mm ² |
| ZUSTAND NACH NETZRÜCKKEHR | Zuletzt eingestellter Wert |
| ABMESSUNGEN (L X B X H) | 86 x 86 x 10mm |
| GEWICHT | 130g |

PRODUCT SPECIFICATIONS

| | |
|---------------------------|----------------------|
| POWER RATING CONTROLLER | max. 5W (12V or 24V) |
| MAX. WIRE CROSS-SECTION | 1,5mm ² |
| STATUS AFTER MAINS RETURN | Last selected value |
| DIMENSIONS (L X W X H) | 86 x 86 x 10mm |
| WEIGHT | 130g |

| | | |
|----------------|-----------|----------|
| IP20 | 12-24 VDC | MANUAL |
| MONO | 1 ZONE | 1 CH DMX |
| -20°C +45°C | | DMX OUT |
| | | CE |



HINWEIS PLEASE NOTE

Bei der Montage der Steuerungen sind die Montagerichtlinien, die im Katalog unter dem Kapitel „Wissenswertes“ angeführt sind einzuhalten! Wichtige Punkte sind unter anderem, dass die Steuerung niemals zur Gänze ausgelastet wird, sondern mit ca. 25% Leistungsreserve betrieben werden muss. Pro Steuerung darf nur ein Netzteil angeschlossen werden und niemals mehrere parallel. Berücksichtigen Sie die Spannungsabfälle auf der Primär- und Sekundärseite der Steuerung und setzen Sie sie niemals einer direkten Sonneneinstrahlung aus. Montieren Sie die Steuerung so, dass sie von benachbarten Quellen nicht erhitzt wird und dass ihre eigenen erzeugte Wärme gut ableiten kann.

During assembly of the controllers the installation guidelines (see chapter "interesting facts") must be followed. Important aspects to consider are, among others, that the controller must never operate at full capacity but leave a margin of 25%. No more than one power supply unit should be attached to each controller and never multiple controllers in parallel. Consider voltage drops on the primary and secondary sides of the controller and never place it in direct sunlight. Assemble the controller in a way that it cannot be warmed by neighbouring sources and that heat can be conducted away efficiently.